Kam-bell
Tehnička zaštita



Ajax FireProtect 2
podešava se za samostalan rad u nekoliko brzih koraka.
U ovom načinu rada detektor reagira na dim, skok temperature aktivirajući isključivo svoju **ugrađenu sirenu jačine 85 dB i LED indikaciju**.

Postupak aktivacije za standalone rad:

1. **Montirajte bazu:** Pričvrstite SmartBracket montažni panel na strop pomoću priloženih vijaka.
2. **Upalite uređaj:** Na poleđini kućišta detektora nalazi se **fizički gumb za napajanje**. Pritisnite ga i držite dok LED indikatori na prednjoj strani ne zatrepere.
3. **Postavite detektor na strop:** Umetnite detektor u SmartBracket panel i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.
4. **Pokrenite obavezni samotest:**
    - Pričekajte **najmanje 3 minute** nakon paljenja kako bi se unutarnji senzori stabilizirali.
    - Pritisnite i držite središnji dio prednjeg poklopca (gdje se nalazi logotip Ajax, koji ujedno služi kao **Test/Mute gumb**) otprilike **1.5 do 2 sekunde**.
    - Detektor će pokrenuti ciklus samotestiranja: proći će kroz sve ugrađene senzore, nakratko aktivirati sirenu i bljeskati LED svjetlima. Kada se test završi, LED indikacija se gasi i uređaj je službeno u autonomnom načinu rada.

Kako povezati više FireProtect 2 detektora da rade zajedno (BEZ HUBA)
Za razliku od prve generacije, **FireProtect 2 ima mogućnost izravnog bežičnog povezivanja (Interconnection)** s drugim detektorima iste serije čak i kada nemate Ajax Hub. Ako jedan detektor u kući osjeti dim, svi ostali povezani detektori u objektu također će aktivirati svoje sirene unutar jedne minute.
Da biste uparili dva ili više standalone FireProtect 2 detektora (tzv. *lokalna mreža*):

1. **Uključite sve detektore** koje planirate povezati.
2. Odaberite jedan detektor koji će biti "glavni" (**Master**) i prinesite mu ostale (**Slave**) detektore blizu (unutar par metara).
3. Na **svakom** pojedinačnom detektoru **pritisnite gumb za paljenje 3 puta zaredom** (unutar nekoliko sekundi).
4. Detektori će ući u način uparivanja (LED indikatori će zasvijetliti istovremeno). Oni će automatski prepoznati jedni druge i kreirati vlastitu zaštićenu radio-mrežu bez posredovanja centralnog sustava. Nakon što se LED indikatori ugase, vaša lokalna mreža je spremna.